DVD±R/RW

セットアップガイド

DVRP-UN8PS

I·O DATA

本製品は情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく製品です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

M-MANU200420-01

この度は「DVRP-UN8PS」（以下、本製品と呼びます。）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。

動作環境の確認

対応機種※1	USB 2.0※2(USB 1.1※3)ポートを搭載したDOS/Vパソコン(弊社製USBインターフェイスを搭載したパソコンを含む)
対応OS	Windows Vista™ (32bit)のみ対応) / Windows XP Service Pack 2 / Windows 2000 Professional Service Pack 4以降
搭載CPU	●データ保存時：Pentium® 450MHz以上 ●ビデオ編集・DVD鑑賞時：Pentium® 1.6GHz以上
メモリ	512Mバイト以上
ハードディスク	空き容量 10Gバイト以上（20Gバイト以上推奨）
ディスプレイ	1024×768ピクセル以上の解像度
インターネット※4	以下の場合には、インターネット接続環境が必要です。 ●CPRM技術で録画されたDVDメディアをWinDVDを使って再生する場合 ●CPRM技術で録画されたDVDメディアをDVD MovieWriterで編集する場合
対応メディア※5	●DVD：DVD+R※6、※7、DVD+RW、DVD-R※7、※8、DVD-RW、DVD-ROM ●CD：CD-R、CD-RW、CD-ROM

	メディア	メディアの速度	メーカー名
推奨メディア※9	1層DVD+R	16倍速（最大8倍速書き込み）	太陽誘電、日立マクセル、三菱化学、リコー
	2層DVD+R	8倍速	ソニー、太陽誘電
		8倍速（最大4倍速書き込み）	日立マクセル、三菱化学、リコー
		2.4倍速（最大4倍速書き込み※11）	日立マクセル、三菱化学
	DVD+RW	2.4倍速	リコー
		8倍速	日立マクセル、リコー
		4倍速	三菱化学、リコー
	1層DVD-R※10	16倍速（最大8倍速書き込み）	ソニー、太陽誘電、日立マクセル、三菱化学
	2層DVD-R	8倍速	ソニー、太陽誘電
		8倍速（最大4倍速書き込み）	三菱化学
		4倍速	三菱化学
	DVD-RW※10	6倍速	ビクター、日立マクセル、三菱化学
		4倍速	ビクター、日立マクセル、三菱化学
	CD-R	大陽誘電、三菱化学	
	CD-RW	三菱化学	

※1 より詳しい対応機種情報をお知りになりたいユーザーさまは、下記のWebサイトをご覧ください。
http://www.iodata.jp/pio/
なお、パソコンの仕様上、USB 2.0ポートからの電源が供給されないパソコンやUSB 2.0ポートを増設したパソコンでは、本製品はUSB 1.1ポートで動作します。

※2 USB 2.0規格は、パソコンまたは標準で搭載されているUSB 2.0機能で、ご利用のOSに対応したドライバーがインストールされていることが必要です。（Microsoft社製USB 2.0ドライバ（標準）機能はUSB 2.0インテグレイテッドモードに対応のUSB 2.0専用ドライバ）USB 2.0ポートでのみ動作させてください。
●ホストドライブのUSB 2.0インテグレイテッドモードに接続した場合、環境によっては本製品の最大性能を発揮できない場合があります。
●弊社USB 2.0インターフェイスをお使いの場合には最新のドライバプログラムを当社ホームページよりダウンロードしてお使いください。
●複数のインターフェイスに接続する場合は、ACアダプターを各々行ない、ACモードでお使いください。

※3 USB 1.1ポートに接続した場合には、USB 1.1機能にて動作します。
●USB 1.1規格で書き込みまたは読み込みをおこなう場合、DVDでは最大9.0倍速、CDでは最大倍速となります。
●USB 1.1環境でDVDにデータ再生する場合、十分な転送速度が得られないためコマ落ちまたは音飛びが発生します。（映像はビデオタイトルによって異なります）

※4 Windows Vista™ 環境でCPRM技術で録画されたDVDメディアを再生する場合は、以下を満たしている必要があります。
●グラフィックスカードのドライバ
（DirectX 9.0c対応）
（CPRM技術に対応していること）
●最新のドライバがインストールされていること
（HDCP対応したDVI-I、DVI-Dコネクタ搭載）
●ディスプレイ
（HDCP対応したDVI-I、DVI-Dコネクタ）

※5 書き込み(1)ユーザーデータのみ対応しております。
●2.8cm（80mm）の書き込み専用メディアには対応しておりません。
●DRに対応したメディアのみ対応しております。

※6 2層DVD+Rメディアにマルチセッションにて書き込みを行った場合、他のドライブでは最初のセッションのみ読み込むことができます。

※7 2層DVD+R/Rメディアに（Bを CLR）にて書き込みを行った場合、他のドライブでは読み込むことはできません。

※8 2層DVD-Rメディアへの書き込みは、ディスクアットワンスのみ対応しております。

※9 推奨メディアは弊社を使用した場合は、メディアの品質により正常に書き込みできないことがあります。最新の情報は、弊社ホームページにてご確認ください。

※10 （B's Recorder GOLD9 BASIC）にてCPRM記録に対応するDVDを作成する場合には、推奨メディア等にて実施しておりますメーカー製DVD-CPRM対応DVD-R/RWなどメディアをご使用ください。

※11 弊社では推奨の2層メディアにてメディアの書き込み速度と表示の書き込み速度を確認しております。その2倍速についてメディアの書き込み速度と表示の書き込み速度が必ずしもそれぞれ2倍速になるとは限りません。また、メディアメーカーへの本製品でのメディアの2倍速を超える表示の書き込みに関するお問い合わせはご遠慮ください。

ご注意
●DVD+R/+RW/±R/±RWメディアで作成したDVD-ROM（VIDEO）は、現在のDVD-ROMドライブ、DVDプレーヤー、対応のゲーム機で再生可能ですが、一部再生できない場合があります。
●上記の条件を満たした場合でも、環境やディスクの状態によっては、本製品の最大性能を発揮できない場合があります。またWindows Vista™ご利用の際には以下の制限事項等を参照いただけます。

製品仕様

OEM供給元	ソニーNEC オプティアーク株式会社
インターフェイス仕様	USB 2.0(USB 1.1)
設置条件	設置方向：水平、垂直
ディスクローディング方式	パワーイジェクト/手動挿入方式
データバッファサイズ	2Mバイト
書き込みエラー回避機能	搭載

最大書き込み/読み込み速度	DVD	1層DVD+R	2層DVD+R	+RW	1層DVD-R	2層DVD-R	−RW	ROM
	書き込み	×8	×4	×8	×8	×4	×6	-
	読み込み	×8	×8	×8	×8	×6	×8	×8※12倍速
	C D	−R	−RW	ROM				
	書き込み	×24	×24	-				
	読み込み	×24	×24	×24				

適合フォーマット	●DVD：DVD-ROM, DVD-Video ●CD：CD-ROM Mode1, CD-ROM Mode2 (form1, form2)、CD-DA, CD-Extra, CD-I, Video CD, CD-TEXT, PhotoCD

平均アクセスタイム（ACモード時）	●DVD-ROM：180ms　●CD-ROM：150ms
書き込み方法	●DVD+R：Random write、Sequential write ●DVD+RW：Random write、Sequential write ●DVD-R：Disc at Once、Incremental、Multi-Border ●DVD-RW：Disc at Once、Incremental、Restricted Overwrite ●CD-R/RW：Disc at Once、Session at Once、Track at Once、Packet Writing
電源仕様（ACモード時）	AC 100V±10%　50/60Hz
消費電力（ACモード時）	7W
定格電流（ACモード時）	DC5V：1.8A
動作温度	+5～+35℃（パソコンの動作する温度範囲であること）
動作湿度	20%～80%（結露なきこと）
外形寸法	138(W)×162(D)×22(H)mm（突起部分を除く）
質量	約450g（ACアダプターを除く）

安全にお使いいただくために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

（危険、警告、注意の表示）

危険	警告	注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定されます。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるものの内容を示しています。	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負うまたは物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

（絵記号の意味）

この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中やその近くに具体的な内容が描かれています。	この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中やその近くに具体的な内容が描かれています。	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中やその近くに具体的な内容が描かれています。
<例>「触ると感電」を表す絵表示	<例>「分解禁止」を表す絵表示	<例>「電源プラグを抜く」を表す絵表示

危険

本製品を修理・改造・分解しないでください。
火災や感電、やけど、動作不良の原因になります。故障は弊社修理センターにご依頼ください。分解した改造した場合、保証期間であっても有料修理となる場合があります。

本製品を使用する場合は、ご使用のパソコンや周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守してください。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止してください。
電源をはずしコンセントや電源プラグを抜いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

本製品を取り付ける場合は、本書「セットアップガイド」で接続方法をご確認になり以下のことにご注意ください。
●接続ケーブルなどの部品は、必ず添付品または指定品をご使用ください。故障や動作不良の原因になります。
●接続するコンピュータケーブルも発熱するとパソコン本体やケーブルから発熱したりなどの原因になります。

本製品の取り付け/取り外しの際は、必ず本書「セットアップガイド」で取り付け/取り外し方法をご確認ください。
間違った取り扱いをすると火災・感電・動作不良の原因になります。

本体を濡らさないでください。
火災・感電の原因になります。お風呂場、雨天、海辺、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

内部のレーザー光線を直視すると視覚障害を起こす恐れがあります。内部をのぞきこまないでください。

ACアダプターの取り扱いは以下のことにご注意ください。
火災・感電の原因になります。
●ACアダプターを使用する際は、必ず添付のACアダプターもしくは指定のACアダプターを使用してください。
●各社ACアダプターは本製品専用ですから、他の機器に使用しないでください。
●ACアダプターの上にものをのせたりしないでください。
●ACアダプターを保温・保管の為へいじゃうたんやスポンジ・ダンボール等・発泡スチロールなどのよって密閉にならないでください。
●ACアダプターはAC100V以外の電圧で使用しないでください。本製品に添付のACアダプターはAC100V専用です。指定以外の電源電圧で使用しないでください。

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。
故障に備えて定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。
故障の原因になることがあります。
（使用時/保管時の制限）●振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●湿度80%以上の場所 ●熱の発生する機器のそばや熱がこもりやすい場所（暖房、調理台周辺の風呂など含む）●油、蒸気や湿気の発生する場所（キッチンなど）●強い電波や磁気を帯びる装置のそばや強い磁界の発生する場所（スピーカ、無線機など）●水気のある場所（加湿器など）●傾いた場所 ●保護色や汚れ防止剤処理されていない木の上や柔らかい布の上（カーペットやふとんなど）●強い温度変化のある場所（暖房器具のそば、冷房の風が直接あたる場所など）●ほこりの多い場所（砂、泥など）●強い光（直射日光など）●強い光（直射日光など）●強い光（直射日光

てっトリ早く DVDを使ってみよう

用途に応じて添付ソフトウェアを選択してください。

DVDビデオを作りたい
DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA / InterVideo

DVDを再生したい
♥Windows Vista™の場合 InterVideo WinDVD Windows 2000/XP/98SE/Me
InterVideo WinDVD 5 InterVideo

データDVDを作りたい
B's Recorder GOLD9 BASIC R/RA ※1、※2

ドラッグ&ドロップでデータを書き込みたい
B's CLiP R/RA ※1

DVDオーサリングソフト
既存の映像ファイルや DV カメラの映像を使って、DVD ビデオを作成する際に使用します。

Ulead DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA

DVD再生ソフト
市販の DVD や作成した DVD ビデオ、または家庭用 DVD レコーダーで録画された DVD とR/RW を再生することができます。

InterVideo WinDVD 5

データライティングソフト
通常のデータ CD/DVD 作成に加え、CD、書換え CD/DVD を作成することもできます。

B's Recorder GOLD9 BASIC

パケットライトソフト
インストールすると、DVD と R/RW/CD-R/RW メディアをドラッグ＆ドロップでデータを書き込むことができます。

B's CLiP

※1 他のデータライティングソフトやパケットライトソフトがインストールされている場合には、本ソフトをインストールする前にそれらのソフトをアンインストールしてください。
※2 DirectX 9.0がインストールされていない環境では、B's Recorder GOLD9 BASICのインストール時に DirectX 9.0が自動的にインストールされます。

参考 添付の「DVD Pro ツールズコレクション」CD-ROMにはその他に以下のソフトウェアも収録されています。

EasyBackup LE for I-O DATA	データバックアップソフト：あらかじめ設定しておくだけで自動的にデータのバックアップを取ることができます。(本ソフトは製品版EasyBackupの機能限定版です。) ※Windows Vista™非対応
バスパワー診断プログラム for I-O DATA	お使いのパソコンに本製品がバスパワー動作可能かを確認するプログラムです。(本紙表面【3.診断しよう】参照)
DVR-UNIRS for I-O DATA	ドライブコントロールユーティリティ：パソコンシャットダウン時にメディアの取り出しおよび各ウェーティリティソフトです。(本ソフトは製品版QuickDriveの機能限定版です。)
画面で見るマニュアル for DVRPN/UNRPS for I-O DATA	本製品の「基本操作」や「DVDビデオの作り方」、「困ったときには」などについて説明しています。

用途に応じて必要なソフトウェアをインストールしてください。

※Windowsを管理者（Administrator）権限でログオンしてください。

1 添付のCD-ROMを本製品に挿入します。

2 メニューが表示されたら[インストールをする]をクリックします。

3 インストールしたいソフトをクリックします。

4 表示に従ってインストールを進めます。

5 インストールが完了します。（再起動が必要な場合があります。）

※ Windows Vistaやセューザーアカウント制御の画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「UleadソフトウェアCD」の場合は 4 へ

参考 シリアル番号/CD-Key
- ●B's Recorder GOLD9 BASIC：
- ●B's CLiP7 ：
- ●WinDVD ：
- ●WinDVD 5 for OEM ：

こんな時には…
インストールするソフトウェアによっては、シリアル番号入力画面が表示される場合があります。その場合、シリアル番号は自動的に入力されますので、そのまま次の画面に進んでください。

注意 B's Recorder GOLD + B's CLiPを使用する際のご注意

●省電力機能を無効（オフ）にしてご使用ください。無効（オフ）にしないで書き込み/読み出しを行うと、書き込みに失敗する場合があります。

●アクセラレーション・マルチセッション（セッション単位でデータを追記することです。）記録したメディアの使用済み容量を知りたい場合は、「B's Recorder GOLD」の「メディア」メニューの「情報」を選択してください。ファイアフローの「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択すると表示される「使用領域」CD-R/RWディスクの場合、最後のセッションの容量しか表示されません。

●書き込みメディアとプレイヤーによっては書き込みを行った場合、他のドライブでは書き込みセッションのみ読み込むことができます。

●書き込みメディアとプレイヤーによっては書き込みを行った場合、他のドライブで読み込むことができません。

●一度でも書き込みに失敗したDVD-R/-RW/CD-Rメディアは使用しないでください。正常に書き込んだ場合でありますが、書き込みに失敗したDVD-R/-RW/CD-RWメディアおよびB's Recorder GOLDにて使用していたデータを再生した場合に保証外です。

●つくった「B's Recorder GOLD」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合、必ず「B's Recorder GOLD」と本製品を使用してください。
また、いったん「B's CLiP」と本製品で書き込みを行ったメディアに追記する場合は、必ず「B's CLiP」と本製品を使用してください。

●一度「B's CLiP」でフォーマットしたDVD+RW/+RW/DL/CD-RWメディアを再フォーマットする場合は、「B's Recorder GOLD」の「作り Erase」というメニューから、「B's CLiP」で再フォーマットしてください。

●「B's Recorder GOLD」にCDビー読み込み機能付きDVD 各作成する場合には、本紙表面【複数メディア機にご案内しておりますメーカー製のCPRM 対応 DVD-R/RW for VIDEOメディアをご利用ください。

●ハードドライブにコンテンムデータを書き込んでから、メディアへの書き込みを行う場合、書き込むファイルと同じサイズの空き容量がハードディスクに必要です。

●B's Recorder GOLDのミラー回避機能のチェックを外さないでください。
「環境設定」→「ドライブ設定」→「高速ミラー回避方法」→「ミラー回避機能」を ON にしてください。ミラー回避機能が実行（ON）されているドライブでは、「高速ミラー回避設定」のボタンは表示されません。

●DVD CD/DVD トライブ各読み込みドライブとして使用する場合の注意
「B's Recorder GOLD」が対応していない CD/DVD ドライブの場合は、読み込みエラーが発生したりすることがあります。その場合は本製品を読み込ませドライブとしてご利用ください。詳細については、本製品の裏面に「B's Recorder GOLD」が対応しているCD/DVD ドライブの場合は、読み込みエラーが発生したりすることがあります。その場合は本製品を読み込ませドライブとしてご利用ください。詳細については、本製品の裏面に「B's Recorder GOLD」が対応しているCD/DVD ドライブの場合は、読み込みエラーが発生したりすることがあります。その場合は本製品を読み込ませドライブとしてご利用ください。詳細については、本製品の裏面に

●書き込みを高速で行うと、CD-R/RW メディアを書き込んだ場合、書き込みエラーが発生することがあります。

●書き込みを高速で行うと、CD-R/RW メディアを書き込んだ場合、書き込みエラーが発生することがあります。

●Windows 2000 でお使いの場合には、ドライブのドライブ CD 再生を無効にしてください。

●IDE バックアップ機能について（ライトワンス製品のみ）
バックアップユーティリティを用いて HDD を元に戻すときは、本製品内の MS-DOS で提供する DVD/CD ドライブが必要です。

注意 DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA、WinDVD、WinDVD 5 OEMを使用する際のご注意

●本製品のリージョンコードは、出荷状態で「2」に設定されています。リージョンコードを変更した場合には、販売の保証対象外となります。

●CPRM情報で録画されたDVDメディアを再生・編集するには、サービスパックやCPRM Pack&ダウンロード、インストールする必要があります。※インターネット接続環境が必要です。
なお、ダウンロード日数にお知らせがありますので、ダウンロードしたプログラムは大切に保存してください。手順については、本製品の裏面【てっトリ早く DVDビデオを再生しよう】をご覧ください。

●Windows Vista™ 環境でCPRM情報で録画されたDVDメディアを再生する場合は、以下の環境を満たしている必要があります。
・グラフィックアクセラレーターカード
- PCI-Expressx16準拠
- CGPUをサポートしていること
- 最新のドライバがインストールされていること
・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載
<ディスプレイ>
・HDCPに対応したDVIもしくはHDMIコネクターを搭載

てっトリ早く DVDビデオを再生しよう

1 WinDVD（Windows Vista™の場合）またはWinDVD 5 OEM（Windows Vista™以外の場合）を起動します。

順にクリック

[InterVideo WinDVD] アイコンを ダブルクリック

2 再生するDVDビデオを挿入します。

挿入すれば、自動的にDVDビデオの再生がスタートするよ。

こんな時には…
Windows XPでセキュリティのようなウインドウが表示されるときは
→キャンセルをクリックします。

CPRM技術で録画されたDVDを初めて再生する場合は…
CPRM Packをダウンロードする必要があります。
ダウンロードおよびインストール手順については、本製品の裏面で見るマニュアル内【DVDビデオを録画】をご覧ください。（表示されるDVDナビゲーションCD/DVDメニューより[裏面で見るマニュアル]を選択[をクリック]し起動します。）

困った時には…
添付CD-ROMからメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
インターアビタカンパニー カスタムサポートセンター
045-226-3899
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日は休日)

てっトリ早く データDVDをつくってみよう

1 B's Recorder GOLD9 BASICを起動します。

[B's Recorder GOLD9] アイコンを ダブルクリック

2 表示されるメニューから[データCD/DVD]を選択します。

クリック

3 上段で保存したいデータを選択して下段にドラッグ&ドロップします。

ドラッグ&ドロップ

てっトリ早く
デスクトップ上やエクスプローラから直接ドラッグ&ドロップすることもできます。

ドラッグ&ドロップ

4 メディアを本製品に挿入して[開始]をクリックします。

クリック

こんな時には…
■DVD+R/+RWメディアを挿入した下記のようなメッセージが出た…

DVD-RWの場合

●書きデータを追加して書き込む場合
[追記可能な状態で書き込む]にチェックを入れて[OK]をクリックします。
●書き込み済にデータを追加する予定がない場合
[互換性を重視し追記不可な状態で書き込む]にチェックを入れて[OK]をクリックします。

5 書き込みを開始します

1 [書き込みのみ]を選択

2 [開始]をクリック

完成！

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
ビー・エイチ・エー
テクニカルサポートセンター
06-4861-8234
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日は休日を除く)

てっトリ早く DVD-RWに書き込もう

※ 2～4の手順は初めてDVD-RWメディアを使う際のみ必要です。
※DVD+RW、CD-RWメディアも同様の手順でデータを書き込むことができます。

1 DVD-RWメディアを本製品に挿入します。

2 マイコンピュータ（またはコンピュータ）を開き、本製品のアイコンを右クリック→[B's CLiPフォーマット]をクリックします。

1 アイコンを右クリック

2 [B's CLiPフォーマット]をクリック

3 本製品を選択し、[次へ]をクリックします。

1 本製品を選択

2 [次へ]をクリック

4 [次へ]をクリックします。

5 [OK]をクリックします。
→フォーマットが始まります。

6 必要に応じて[ボリュームラベル]、[UDFバージョン]を設定し、[完了]をクリックします。

クリック

7 フォーマットが完了すると以下の画面が表示されますので、[OK]をクリックします。これでDVD-RWへドラッグ&ドロップするだけでデータを書き込むことができます。

クリック

てっトリ早く DVDビデオをつくろう

1 動画ファイルを準備します。

●TVキャプチャ
●VHSビデオデッキ
●DVカメラ etc.

※動画ファイルの作成方法やDVカメラとの接続方法はお使いのキャプチャ機器・DVカメラの取扱説明書をご参照ください。

2 [DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]を起動します。

[DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA] アイコンを ダブルクリック

3 [ビデオディスク]→[新規プロジェクト]の順にクリックします。

1 ビデオディスクを クリック

2 新規プロジェクトを クリック

4 [DVD]を選択し、[OK]をクリックします。

1 [DVD]を選択

2 [OK]を クリック

5 [メディアの追加]枠の中から[ビデオファイルの追加]をクリックします。

クリック

6 ビデオに書き込みたいファイルを選択します。

1 ファイルを選択

2 [開く]を クリック

3 サムネイルが追加されていることを確認

4 [次へ]を クリック

7 この場面では必要に応じてメニュー画面の設定を変更することができます。

ドラッグ&ドロップ

8 本製品にメディアを入れます。

完成！

[書き込み開始]をクリックします。

[次へ]をクリック

困った時には…
添付CD-ROMのメニューより[Q&A]をご参照ください

それでもわからなかった…
ユードット ユーザーサポート係
045-226-1966
月～金曜日(祝日は休日を除く)

メニュー画面の編集もかんたん！

あらかじめ用意されているテンプレートやオリジナルのデザインを選び好みのメニュー画面を作成できます。

BGMやレイアウトなど、メニュー画面の編集をおこなうことができます。

メニューからページへの画面切替効果（トランジション）を設定することができます。



クリックでメニュー画面のタイトルを変更できます。

クリックでシーンのタイトルを変更できます。

クリックでプレビュー画面が表示され、動作チェックすることができます。

●詳しい使い方は[DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]のヘルプをご参照ください。

画面で見るマニュアルを活用して さらに DVD を使いこなそう

本書では、各ソフトの基本的な使い方のみを記述しております。さらに高度な使用方法については、各ソフトの画面で見るマニュアルをご覧ください。(画面で見るマニュアルはすべてPDF形式で収録されております)

DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA
の画面で見るマニュアルを活用する
[スタート]メニューの[Ulead DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA]に登録されます。

B's Recorder GOLD 、B's CLiP
の画面で見るマニュアルを活用する
[スタート]メニューの[B.H.A]または各ソフトウェアのヘルプに登録されます。

DVDドライブ本体、EasySaver LE 、バスパワー診断プログラム、QuickDrive LE
の画面で見るマニュアルを活用する
[スタート]メニューの[I-O DATA]に登録されます。

WinDVD、WinDVD 5 OEM
の画面で見るマニュアルを活用する
[WinDVD]または[WinDVD 5 OEM]を起動し、ヘルプを起動します。

参考 添付のCD-ROMに収録されている、画面で見るマニュアルもご覧ください。
添付のCD-ROMに収録されている、画面で見るマニュアルに関する情報がございます。
1 [DVD Pro ツールズコレクション]CD-ROMをを起動にセットします。
自動でメニューが表示されます。メニューが表示されない場合は、CD-ROM内の[Menu.exe]（[Menu.hta]）を起動してください。
2 [画面で見るマニュアルを読む]ボタンをクリックし、起動します。

クリック
[画面で見るマニュアルを読む]ボタン

困ったときには

DVD MovieWriter 5 SE for I-O DATA で困ったら…

1 ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。

2 ホームページでサポート情報を見る。
http://www.ulead.co.jp/
それでも解決しなかったら

3 サポートに問い合わせる。

インターアビタジャパン株式会社
ユーリード ユーザーサポート係
TEL 045-226-1966
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日は休日を除く)
※お問い合わせの際はユーザー登録が必要です。
※ソフトウェアのインストール操作方法、各ソフトウェアを起動しインジョン番号等ソフトウェアについてのサプションを参照してください。
http://www.ulead.co.jp/
●E-Mail：上記Webサイトのカポートページよりお問い合わせください。

B's Recorder GOLD9 や B's CLiP で困ったら…

1 ソフトウェアの画面で見るマニュアルを確認する。

2 ホームページでサポート情報を見る。
http://help.bha.co.jp/
それでも解決しなかったら

3 サポートに問い合わせる。

株式会社ビー・エイチ・エー
テクニカルサポートセンター
TEL 06-4861-8234
受付時間：10:00～12:00/13:00～17:00
月～金曜日(祝日は休日を除く)
※お問い合わせの際はビー・エイチ・エー社へのユーザー登録が必要です。
http://www.bha.co.jp/
●E-Mail：上記Webサイトのカポートページよりお問い合わせください。

DVDドライブ本体 や EasySaver LE 、バスパワー診断プログラム、QuickDrive LE で困ったら…

1 添付のCD-ROMに収録されている画面で見るマニュアルのQ&Aを確認する。

2 ホームページでサポート情報を見る。
●製品Q&A、Newsなど
http://www.iodata.jp/support/
●最新サポートソフト
http://www.iodata.jp/lib/
それでも解決しなかったら

3 サポートに問い合わせる。

株式会社アイ・オー・データ機器
サポートセンター
TEL[東京] **03-3254-1095**
TEL[金沢] **076-260-3688**
FAX[東京] **03-3254-9055**
FAX[金沢] **076-260-3360**
[受付時間] 09:00～17:00 月～金曜日(祝日を除く)
※ご質問いただく際に、ご購入機種と、製品シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）、お使いのパソコンの型名（メーカー名、機種名）、ご使用のOS（Windows XP Home Edition、Windows XP Professional、Windows 2000、Windows Me、Windows 98SE）をお知らせください。

修理について

修理を依頼する前に

以下の事項をご確認ください。

●お客様が貼られたシールなどについて
修理の際に、製品にご自分で貼られることがあります。その際、表面に貼られているシールなどは決しておはがしください。

●修理金額について
購保証期間中は、無料にて修理いたします。ただし、ハードウェア保証日数に記載されている「保証期間」以降は有償修理となります。
※保証期間内であっても、有料修理となった場合のみ、往復はがきにて修理金額をご案内いたします。修理するかご判断ください。無料修理を記入してご返送ください。（ご依頼時にFAX番号をお知らせいただいた場合、修理金額をFAXにてご連絡させていただきます。）

修理依頼手順

1.メモに控え、お手元に置いてください。
お送り頂く製品の製品名、シリアル番号（製品に貼付されたシールに記載されています。）、お送りいただいた日時をメモに控え、お手元にご使用のライティングソフトウェアーのご お問い合わせください。
■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
■DVD+RW/+RW、CD-RWメディアの消去（初期化）は書き込み先行ったライティングソフトウェアを使用してください。
■「B's CLiP」はCPRMに対応しておりません。

2.こわれる前にご連絡ください。
■DVD+RW/+RW、CD-RWメディアの保証書（コピーネ可）
※ただし、他社製メディアの保証は、お承ありません。
■下の内容をまとめの
・お送り頂く製品名（DVD-RAM 2.6等）・日中にご連絡できるお電話番号
・ご使用環境（機種機名、OS など）　・故障状況（どうなった）

3.修理品を梱包してください。
■ご下取りご希望の場合は、必ず本製品と一緒に梱包してください。
■輸送途中の破損を防ぐため、ご購入時の箱・発泡材にて梱包してください。
■ご送料は、お客様のご負担となりますのご了承ください。

4.修理をご依頼ください。
■お問い合わせいただく際にはご連絡ください。
※弊社にて修理品は弊社の公開ならば弊社の方法にお送りください。弊社の都合により、修理をお断り申し上げる場合がございます。
■通常の修理は、約5営業日を目安にお送りいたします。ただし、部品等の調達状況により、修理をお断り申し上げる場合がございます。

送付先
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目B4番地
アイ・オー・データ機器ビル
株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

■弊社送料着後、通常約1週間ほどで弊社より返送できます。
※ただし、弊社の都合や、修理内容によっては、時間がかかる場合があります。

使用上のご注意

著作権について
この製品またはソフトウェアは、あなたが著作権保有者であるか、著作権保有者から複製の許諾を得ている素材を制作する予定としてのものであるかもしくはあなたが著作権保有者に許諾を得ている場合か、著作権保有者から複製許諾を得ていない場合は、著作権法の侵害となり、損害賠償を含む処罰の対象となります。著作権法の順守をお願いします。
不明確な場合は、法律の専門家にご相談ください。

本製品のライティングソフトウェアについて
■本製品以外での使用は保証できませんまた、本製品で他のライティングソフトウェアを使用したり、同一の書き込みを行ったりしたときは、たとえ使用のライティングソフトウェアメーカーにお問い合わせください。
■書き込みに失敗したメディアの保証はいたしておりません。
■DVD+RW/+RW、CD-RWメディアの消去（初期化）は書き込み先行ったライティングソフトウェアを使用してください。
■「B's CLiP」はCPRMに対応しておりません。

地域コード（リージョンコード）について
本製品は、日本の地域コードである「2」に設定されていますソフトウェアDVDプレーヤーで他の地域コードに設定した場合、弊社では保証いたしかねます。

商標について
●CD-DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
●Microsoft®、Windows®、Windows Vista™は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタル家電を楽しむ
株式会社 アイ・オー・データ機器

Copyright © 2007 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved. 2007.04.05